INFINITY 120



ELEMENTS LINE

MMA

MMA DC | 1 230V | CE | EAC

- Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC), 80A. Completa di accessori di saldatura.
- Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. fino a 2,5 mm.
- Dispositivi avanzati di controllo dell’arco: arc force, hot start, anti-stick.
- Protezione termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente. Compatibile per l'utilizzo con il motogeneratore (230V +/- 15%). Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione.
- Leggera e compatta. Facilmente trasportabile.
- Consumi contenuti grazie alla tecnologia inverter.

DATI TECNICI

CODICE	**816078**	TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	**72 V**	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	**0,6**
TENSIONE DI RETE MONOFASE	**230 V**	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	**15 A**	Ø ELETTRODI UTILI. IN DC	**1,6 - 2,5 mm**
FREQUENZA DI RETE	**50 / 60 Hz**	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	**2,3 kW**	CLASSE DI ISOLAMENTO	**H**
CAMPO REG.CORRENTE IN DC	**10 - 80 A**	POTENZA MINIMA MOTOGENER.	**3 kW**	GRADO DI PROTEZIONE	**IP21**
%USE (USO A 20°C) (*)	**50% @ 80A**	FUSIBILE DI RETE	**10 A**	DIMENSIONI (LxWxH)	**32 x 37 x 14,5 cm**
CORRENTE MAX DC EN60974-1	**80 @ 5% A**	RENDIMENTO	**82 %**	PESO	**2,85 kg**

ACCESSORI IN DOTAZIONE

712139	MARTO/SPAZZOLA
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A
713254	CAVO 6MMQ 1.8M PINZA DI MASSA-OCCHIELLO
713255	CAVO 6 MMQ 1.8 M OCCHIELLO

ACCESSORI OPTIONAL

ELETTRODI IN BLISTER

804569	ELETTRODI BASICI D. 2,5 MM 10 PZ
804571	ELETTRODI ACCIAIO INOSSIDABILE D. 2,5 MM 10 PZ
804564	ELETTRODI RUTILI D. 1,6 MM 15 PZ

ELETTRODI IN SCATOLA

802737	ELETTRODI RUTILI D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 2,5 KG

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC).
Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.
Caratteristiche:

- compatta e leggera
- elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- dispositivi arc force, hot start, anti-stick
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in cartone.

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI

ELENCO RICAMBI

CERTIFICATO

LINK UTILI



VIDEO